


COMPUTER HARDWARE

COMPUTER HARDWARE

computer basics से अभिप्राय computer की basics knowledge देने से है जिससे की आप computer को सुचारू रूप से चला सके | सबसे पहले हम जानकारी लेंगे computer की परिभाषा क्या है computer बिजली से चलने वाली मशीन है जो information और instruction को प्राप्त करती है उन पर कार्य करती है और उसके अनुसार आपको output प्रदान करती है ये output आप computer में store कर सकते हैं और जब चाहे उनका use कर सकते हैं



Struggle and Achieve your Goal


COMPUTER DEFINITION

- ⦿ A **computer** is an electronic device that accepts information and instructions, processes it, provides Output and stores the information to retrieve later.

A photograph of a black desktop computer setup, including a monitor, a tower unit, a keyboard, and a mouse, positioned on the right side of the slide.

COMPUTER HARDWARE

computer मुख्यता दो component से मिलकर बना है सबसे पहले computer hardware और दूसरा computer software है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

computer hardware से अभिप्राय सभी electronic और physical part से है और वो सभी part से जो बिजली से कार्य करते हैं और उनको छु सकते हैं computer hardware कहलाते हैं जैसे keyboard, mouse etc

1. COMPUTER HARDWARE

- Computer Hardware is the electronic and physical part of the computer system.
- All Parts of the computer which we can touch and see are computer hardware.




YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

computer hardware में हम सबसे पहले बात करते हैं input devices की input devices वह devices हैं जिनसे आप computer को command दे सकते हैं ये इस प्रकार हैं


1. keyboard :- keyboard एक मुख्य device रहता है जिससे हम typing के द्वारा computer को command देते हैं
2. mouse :- mouse में 3 प्रकार के buttons हैं left click, right click और scroll button इन तीनों buttons से भी हम computer को command दे सकते हैं
3. joystick :- computer game खेलने का सबसे अच्छा माध्यम joystick रहता है हम game खेलते समय joystick से command दे सकते हैं
4. scanner :- इसका use हम document को images को scan करने के लिए करते हैं जिससे की वह document और images हमारे computer में available हो जाएगी |



COMPUTER HARDWARE

next devices हमारे पास output device हैं

1. LCD/ LED :- जिन पर computer अपनी output प्रदान करता है इनमे picture के रूप में output प्रदान की जाती है
2. printer :- जिनमे papers के उपर printed जानकारी प्रदान की जाती है जैसे की letter और application print करके निकलवाना |
3. speakers :- songs इत्यादि सुनने के लिय इससे audio output दी जाती है



COMPUTER HARDWARE

computer software वह programmes होते हैं जिनके द्वारा computer को command दी जाती है और commands के आधार पर computer कार्य करते हैं computer में दो मुख्य तरह के software available रहते हैं

1. application software :- वह software जिनका एक विशेष कार्य रहता है जैसे की paint, ms word, ms excel etc
2. operating system :- वह software जो पूरे computer को control करते हैं, manage करते हैं और computer के sources का पूरा प्रयोग करने का जिनके पास अधिकार रहता है जैसे की एक स्कूल में teachers अलग अलग subject पढ़ाता है लेकिन उन teachers को सहयोग करने के लिए एक principle होता है इसी प्रकार operating system बाकि सबको सहयोग देता है इसमें सबसे popular windows है

2. COMPUTER SOFTWARE?

➤ Computer Software are programs that commands the computer to do any work

There are Two main types of Software :

1) Application Software : which does particular task

Like **Ms paint** : for drawing, **Ms word** : typing work **Ms excel**: for formulation **Tally** for accounting purpose


2) Operating System : which controls , manages , commands the computer and all resources of computer.

1. **Windows**
2. **Linux**
3. **Unix**
4. **Ubuntu**

2. COMPUTER HARDWARE PART ONE (2).mp

COMPUTER HARDWARE

यदि हम इन सबके बीच में relation create करें तो users जो computer पर कार्य करते हैं user application software में कार्य करता है application software अपने कार्यों को करवाने के लिए operating system को command देते हैं और operating system अपना काम करवाने के लिए hardware resources का use करते हैं उसको command देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम operating system के बिना हम computer से कार्य नहीं ले पाते इसलिये computer में सबसे पहले एक operating system होना चाहिये इसके बाद ही हम application software का use कर सकते हैं और operating system ही वह माध्यम है जिसके द्वारा hardware से कार्य लिया जा सकता है




COMPUTER HARDWARE

next हमारे पास CPU है CPU का अर्थ है central processing unit | सभी प्रकार के कार्य cpu के द्वारा ही किए जाते हैं जितनी भी devices input और output cpu के साथ ही connected रहती हैं अपना कार्य करने के लिये | यहां पर mouse और keyboard के द्वारा command cpu को दी जाती है और उन command के आधार पर cpu उनको processing करके output प्रदान करता है जो lcd/ led, यदि printed format में चाहिये तो printer पर और audio format में चाहिये तो speaker पर output available हो जाएगी cpu में दो buttons होते हैं जो बड़ा button होता है उससे cpu को on कर सकते हैं और छोटे button से computer को restart कर सकते हैं



COMPUTER HARDWARE

सभी input devices में से मुख्य device mouse रहता है mouse जिसका प्रयोग computer में command देने के लिय सबसे ज्यादा किया जाता है इसमें एक left buton एक right buton और एक scroll buton होता है किसी भी चीज की property की जानकारी के लिय आप left buton का use कर सकते हैं बहुत सारे application पर right click करने से उसके बहुत सारे option available हो जाते हैं और यदि word की फाइल में बहुत सारे पेज हैं तो आप उनको scroll buton के द्वारा उपर निचे कर सकते हैं



COMPUTER HARDWARE

एक computer को assemble करने के लिये जिन जिन parts की आवश्यकता होती है उनका अध्ययन करेंगे


WHAT WE NEED TO ASSEMBLE DESKTOP COMPUTER?

1. CABINET
2. POWER SUPPLY
3. MOTHERBOARD
4. CPU
5. RAM
6. HARD DISK
7. KEYBOARD
8. MOUSE
9. DVD WRITER
10. SPEAKERS
11. SCREEN (LCD)
- ✓ 12. OPERATING SYSTEM SOFTWARE

YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

1. **CABINET** :- cabinet एक बॉक्स होता है cabinet एक container की तरह होता है जिसमें हम computer assemble के parts को place करते हैं यानि की cabinet में आप बाकि component लगा सकते हैं जैसे motherboard, cpu etc इसके बहुत सारे brands market में available हैं आप जैसा चाहे वैसा cabinet ले सकते हैं cabinet में बहुत सारी wires रहती हैं हर एक wire एक अलग function को represent करती हैं सबसे पहले हैं power led इसका अर्थ है की indicator के रूप में एक LED लगी होती है उसको power देने के लिय हम power led का इस्तेमाल करते हैं जब हम power led को लगाते हैं तो हमारे cabinet के बाहर लगी हुई LED जलने लगती है जब हमारा computer on होता है और यह एक indication होता है की हमारा computer on है या off है यदि हमारा computer on है ओ power led on रहती है यदि हमारा computer off है तो power led off रहती है HDD led आपकी hard disk यदि कार्य कर रही है तो HDD यह जानकारी देती है की hard disk कार्य कर रही है next cable इसमें power SW हैं power SW का अर्थ power switch से हैं computer को on off करने के लिय जिस switch का इस्तेमाल करते हैं वो इसी तार से जुड़ा होता है और ये motherboard में power pins के साथ connected हो जाती हैं next reset switch हैं यदि आप अपने computer को reset करना चाहते हैं तो reset switch का use कर सकते हैं next front panel हैं front panel में दो USB point और headphone point और mic के लिय available रहता है जिनका use हम आगे वाले connector से करते हैं




COMPUTER HARDWARE

2. MOTHERBOARD :- motherboard किसी भी pc का बहुत ही main part होता है क्योंकि motherboard के साथ ही सभी devices और component जुड़े रहते हैं चाहे वह directly connected हो चाहे indirectly सबका connection motherboard से ही रहता है इसका मुख्य कार्य सभी component को सहयोग करना होता है ये ऐसा base प्रदान करता है जिसमे सभी component मिलकर कार्य करते हैं एक तरह से ये electronic component का physical arrangement है जिसमे वह सभी part available रहते हैं जो एक computer को चलाने और सभी component के कार्य करने के लिय जरूरी रहता है

MOTHERBOARD

- ⦿ MOTHERBOARD IS A MAIN PART OF ANY PC .
- ⦿ ALL DEVICES ARE CONNECTED TO MOTHERBOARD DIRECTLY OR INDIRECTLY.
- ⦿ IT ALLOWS COMPUTER COMPONENTS TO FUNCTION WITH EACH OTHER.
- ⦿ A MOTHERBOARD IS A PHYSICAL ARRANGEMENT IN A COMPUTER THAT CONTAINS ALL THE REQUIRED COMPUTER BASIC CIRCUIT AND COMPONENTS.




3.COMPUTER HARDWARE PART ONE (3).m

Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


एक motherboard में काफी सारे parts और component होते हैं अब हम बारी बारी से कुछ parts की जानकारी लेते हैं इसमें सबसे पहले है processor socket यहाँ से motherboard बाकि component को control करता है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

next part हमारे पास memory slots के रूप में है यहाँ पर चार memory slots दिए गये हैं जिसमें हम RAM fit कर सकते हैं यहाँ हम cut के अनुसार ही RAM fit कर सकते हैं



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


next IDE connector है यह motherboard को hard disk से जोड़ता है इसके लिये एक cable का use किया जाता है जिसे IDE cable कहते हैं एक सिरा hard disk में लगता है और एक सिरा इस IDE connector में लगता है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


next part power connector है SMPS के द्वारा आये हुए power supply को जोकि power connector के रूप में होती है इस power connector के साथ जोड़ दिया जाता है ये power connector 20 से 24 pins का हो सकता है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


next इसमें CMOS BATTERY है cmos battery एक cell होता है जिस प्रकार घड़ी में एक cell रहता है उसी प्रकार motherboard में cmos battery रहती है यह battery computer के बंद होने पर भी time और date को update रखती है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


next part south bridge है एक chip available रहती है यहा पर यह chip south bridge को indicate कर रही है south bridge को input output controler होता है जिसका मुख्य कार्य input output से related function को करता है जिसमे USB, hard disk audio विडियो इस तरह से कार्य को सम्पन्न करना होता है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


next front panel है cabinet में लगे हुए power switch, reset switch, power led, hdd led को हम इन front panel pins के साथ जोड़ते हैं



next sata ports हैं इस motherboard में black color के चार तरह के ports हैं ये ports sata ports कहलाते हैं sata ports hard disk को motherboard के साथ जोड़ने का कार्य करती हैं जिसके लिए


COMPUTER HARDWARE

sata cables काक इस्तेमाल किया जाता है IDE hard disk हो तो उपर वाले connector में और sata hard disk हो तो sata वाले connector में जोड़ सकते हैं हमारे पास dvd writers भी sata ports में available रहते हैं




next इसमें floppy connector है हमारे पास floppy drives पहले available रहती थी उनके लिय अभी भी board में कुछ connector available रहता है floppy drives अब outdated हो गयी है इनकी जगह अब pen drives, dvd और cd's ने ले ली है

COMPUTER HARDWARE




next इसमें PCI slots हैं यह white color के slots दिखाए गये हैं ये pci slots कहलाते हैं किसी external card को लगाने के लिय हम इनका use करते हैं जैसे टीवी tunnel card computer में टीवी चलाने की facility टीवी tunnel card से आ सकती है ये पहले से motherboard में नहीं जुड़ा होता हम इसको अलग से purchase करके इसमें लगा सकते हैं किसी भी external facility के लिय इसका use कर सकते हैं

COMPUTER HARDWARE



next graphic card slot है यहा पर एक black color का लम्बा सा slot है जिसको हम graphic card slot कहते है इसमें हम graphic card लगा सकते है जैसे game card ये मुख्यता graphic card slot मे ही लगते है


COMPUTER HARDWARE



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE


next north bridge है north bridge का मुख्य कार्य cpu और motherboard के बीच में data communication को करवाना होता है इस कार्य के लिए north bridge RAM का use करता है cpu का use करता है इसी प्रकार से south bridge के साथ भी data इत्यादि का आदान प्रदान करता है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal


next 12V power connector है यहा पर चार points का power connector ports है जो की 12volt के लिए होता है जिसका मुख्य कार्य processor को power supply देना होता है

COMPUTER HARDWARE



COMPUTER HARDWARE


सभी प्रकार के input और output device को कार्य करने के लिये motherboard से जुड़ना आवश्यक होता है इसलिये motherboard की पीछे वाली side में काफी सारे ports available रहते हैं जिनकी जानकारी हम लेंगे



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal


COMPUTER HARDWARE

सबसे उपर दो ports हैं जिन्हें PS2 ports कहते हैं इसमें left side में keyboard port PS2 और right side में mouse port PS2 कहलाते हैं PS2 IBM personal computer 2 से बना है इसलिये इसको PS2 कहा जाता है keyboard port और mouse port में छ-छ pins available रहती हैं इन pins को ध्यान से लगाना चाहिए




next connector हमारे पास serial port के रूप में है serial port में नौ pins available हैं right side पांच pins और left side चार pins रहती हैं नौ pins का ये connector एक bit data को एक बार में भेज देता है

COMPUTER HARDWARE




next हमारे पास available है parallel port motherboard की back side पर सबसे बड़ा port होता है वह parallel port कहलाता है parallel port मे 25 pins की जगह होती है इसका मुख्य use printer usage के लिय किया जाता है लेकिन अब इस port की जगह USB port printer available है जिनसे की इन parallel port का use खत्म होता जा रहा है

COMPUTER HARDWARE




next VGA port है vga port का मुख्य कार्य display devices को LCD/LED/MONITER को motherboard से जोड़ना होता है इसमें 15 pins की जगह होती है जिसमे हम vga cable को जोड़ते हैं

COMPUTER HARDWARE



next USB port है USB का अर्थ है universal serial bus आजकल सभी devices USB में convert हो रही है USB port में keyboard mouse internet dongle इत्यादि USB cable के साथ available हो गयी है

COMPUTER HARDWARE




YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

next LAN port है lan port मे lan cable को insert करके internet का use कर सकते है इनके साथ दो छोटी छोटी LED दी जाती है जो data के sending और receiving की जानकारी भी देती है LAN

COMPUTER HARDWARE


cable का एक सिरा LAN port में और दूसरा सिरा modem में insert किया जाता है इस प्रकार दोनों को जोड़ कर internet चला सकते हैं



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

next इसमें audio port है पहले connector में हम mic को जोड़ते हैं दूसरे में speaker को जोड़ते हैं और तीसरे में line in को insert करते हैं


COMPUTER HARDWARE



कुछ motherboard में advance ports भी available हो गये हैं जिनमें एक मुख्य port होता है HDMI
ये दोनों audio और video signals को एक साथ भेजने में सक्षम होता है

COMPUTER HARDWARE

इसी प्रकार अच्छी quality पाने के लिये digital visual interface भी available रहता है ये port computer को led lcd और monitor से जोड़ने के काम आते हैं



जब भी आप अपने computer को बनाने के लिये motherboard purchase करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें कोनसा processor लगाया जा सकता है और कोनसा RAM उसमें लगाई जा सकती है latest RAM के according ही आप अपना motherboard purchase करें

COMPUTER HARDWARE

THERE ARE MANY DIFFERENT TYPES OF MOTHERBOARDS AVAILABLE IN THE MARKET ACCORDING TO THEIR PROCESSOR AND RAM CONFIGURATION.

STILL TWO BEST COMPANIES ARE **INTEL AND AMD**, BOTH HAVE THEIR ORIGINAL CHIPSET BOARDS AVAILABLE IN THE MARKET

INTEL DG31/41: FOR DUAL CORE AND CORE 2 DUO PROCESSORS

Intel DP55SB: FOR I5 AND I7 PROCESSORS

ASUS M5A97 LE: Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Athlon X2, Sempron X2, Phenom II X4, Phenom II X6, FX

CHINESE 945 CHIPSET BOARD: THEY ARE FOR OLD PROCESSORS LIKE INTEL P4- PIN PROCESSORS BASED AND SOME BOARDS ARE AVAILABLE FOR PIN LESS PROCESSORS



COMPUTER HARDWARE

3. CPU :- CENTRAL PROCESSING UNIT ये हमारे computer के एक दिमाग की तरह होता है जो सभी instruction को समझता है और calculation करता है और सभी priorities को decide करता है और operating system को सारी commands भी यही निर्देश करता है cpu सबसे important element है processing point of view से हर motherboard एक खास तरह से cpu को support करता है cpu purchase करते समय ध्यान रखे कि वह motherboard की series को support करता हो


CPU - CENTRAL PROCESSING UNIT

CPU MEANS

CENTRAL PROCESSING UNIT. CPU IS A BRAIN OF A COMPUTER ALSO KNOWN AS *PROCESSOR*, IT DOES ALL CALCULATIONS DECIDES PRIORITIES AND INSTRUCT ALL COMMANDS TO OPERATING SYSTEM.

CPU IS THE MOST IMPORTANT ELEMENT. EVERY MOTHER BOARD SUPPORTS PARTICULAR TYPE OF CPU OR SPECIFIC TYPES OF CPUs SO

IT IS VERY IMPORTANT TO TAKE CARE THIS CHOOSING CPUs FOR YOUR MOTHERBOARD.




The image shows three different types of computer processors. At the top is an Intel Pentium 4 processor. In the middle is an AMD Phenom G4 processor. At the bottom is an Intel Core i7 processor. The processors are shown from different angles, highlighting their physical design and branding.

Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

एक cpu आंतरिक रूप में इस तरह से बंटा होता है जिसमें memory, c.u, a.l.u और इनके साथ ही input output instruction जो cpu को प्राप्त होती है या cpu अन्य component को प्रदान करता है इसमें है


- a) ALU :- ARITHMETIC LOGIC UNIT जो सभी तरह के logical operation को करती है
- b) C.U :- CONTROL UNIT ये memory से instruction को प्राप्त करती रहती है और उन्हें decoding का काम control unit को ही करना होता है इस प्रक्रिया के लिए उसे जब भी alu की आवश्यकता होती है तो उसको call कर सकती है
- c) MEMORY :- इसका मुख्य कार्य input और output निर्देशों को store करना होता है जो एक cpu के द्वारा दिए जाते हैं इस प्रकार से cpu इन सभी component से मिलकर बना होता है



COMPUTER HARDWARE

यहाँ पर cpu के कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं

CPU -CENTRAL PROCESSING UNIT

Pentium III	500 MHz- 1000 MHz	
Pentium 4	1.0 GHz, 3.0 GHz	
Dual-Core	1.6 GHz, 3.0 GHz	
Core 2 Duo	1.6 GHz, 3.0 GHz	

CPU -CENTRAL PROCESSING UNIT


i3	2.93 GHz	
i5	2.80 GHz	
i7	2.66 GHz	

CPU -CENTRAL PROCESSING UNIT

AMD SEMPRON	
AMD ATHLON 64X2	
AMD PHENOM	

COMPUTER HARDWARE

4. RAM :- RAM का अर्थ है random access memory ये कंप्यूटर का सबसे important element होता है यह एक रफ memory की तरह प्रयोग की जाती है जिसमे वह सभी instruction और addresses को store करता है और तब तक प्रयोग करता है जब तक कंप्यूटर को power मिलती रहती है इसलिये ram को volatile memory भी कहते हैं इसको हम primary storage भी कहते हैं जब हम computer को on करते हैं कोई work करते हैं और जब तक computer बंद नहीं करते तब तक का सारा काम हम ram में करते हैं जब तक की उसको हार्ड hard disk में store नहीं करते अर्थात् secondary memory में store नहीं करते तब तक सारा काम ram में ही होता है



COMPUTER HARDWARE


ram कई प्रकार की होती है आप अपने motherboard के अनुसार ram चुन सकते हैं यहा पर कुछ ram के example दिए हुए हैं

RANDOM ACCESS MEMORY (RAM)				
S.N O	TYPE OF RAM	FULL FORM	USED	SIZE
1	SD RAM	SYNCHRONOUS DYNAMIC RANDOM ACCESS MEMORY	P-3 AND INTIAL P-4 COMPUTERS	64 MB 128 MB 256 MB
2	DDR1	DOUBLE DATA RATE 1	P4COMPUTERS/SEMP RON/ATHLON/PHE NOM	128 MB 256 MB 512 MB 1 GB
3	DDR2	DOUBLE DATA RATE 2	P4/DUALCORE/CORE 2 DUO	256 MB 512 MB 1 GB / 2 GB/ 4 GB
4	DDR3	DOUBLE DATA RATE 3	DUAL CORE/CORE2 DUA/I3/I5/I7/SEMP RON/ATHLON/PHE NOM	1 GB/ 2 GB/4 GB/ 8 GB

YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal


COMPUTER HARDWARE

यहा पर इन ram के प्रकार में difference बताया गया है जैसे की SD RAM में दो cut है और DDR1 में एक cut है और ये एक दुसरे के slots में नहीं लग सकती इनके size और chip size में भी अंतर है इस प्रकार इनको differentiate किया गया है



COMPUTER HARDWARE

5. **HARD DISK DRIVE :-** hard disk भी computer का एक important part है इसमें मुख्यता operating system को install किया जाता है जिसके द्वारा computer रन करता है क्योंकि operating system hard disk में store किया जाता है और इसके द्वारा ही computer boot करता है आप किसी प्रकार का data hard disk में store कर सकते हैं इस प्रकार की storage को secondary storage भी कहते हैं और इसे non-volatile memory भी कहते हैं और computer off होने के बाद भी अपनी files hard disk से वापिस प्राप्त कर सकते हैं यह ram से बिलकुल अलग है



COMPUTER HARDWARE

यहा पर hard disk के type दिए हुआ है hard disk मुख्यता तीन प्रकार की होती है pata, sata और external hard disk | यहा पर hard disk के type उनकी full form उनकी usage और size दिया हुआ है

S.N O	TYPE OF HD	FULL FORM	USED	SIZE www.js
1	PATA	PARALLEL ADVANCED TECHNOLOGY ATTACHMENT	1) ALSO CALLED INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS (IDE) IDE/PATA DRIVES HAVE USUALLY 40 PINS 2) PATA CABLES ARE USED TO CONNECT PATA HDD. 3) TWO HARD DISKS CAN BE CONNECTED IN A SINGLE IDE CABLE	10 GB 40 GB 80 GB
2	SATA	SERIAL ADVANCE TECHNOLOGY ATTACHMENT DRIVE	1) THEY ARE FAST THEN IDE / PATA HARD DISKS 2) ONE HARD DISK CAN BE CONNECTED TO COMPUTER USING ONE CABLE 3) DATA TRANSFER SPEED IS HIGH	40GB 80GB 320GB 500GB 1000GB
3	External HARD DISK		1) ONE HARD DISK CAN BE CONNECTED TO COMPUTER USING ONE USB CABLE 2) DATA TRANSFER SPEED IS HIGH	80GB 320GB 500GB 1000GB

YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

यहा पर picture के साथ इन तीनों के बीच में difference दिया हुआ है

COMPUTER HARDWARE

HARD DISK DRIVE (H.D.D)

S.N O	TYPE OF HD
1	PATA
2	SATA
3	External HARD DISK




YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

यहा हम जानकारी लेंगे की किस प्रकार की hard disk के लिये किस प्रकार की केबल का use करेंगे इसमें दो तरह की केबल का use किया जाता है pata hard disk में pata data cable और pata power

COMPUTER HARDWARE

cable और sata hard disk में sata data cable और sata power cable इन cables का एक सिरा hard disk के साथ जोड़ते हैं और दूसरा सिरा motherboard के साथ जोड़ते हैं और shape का ध्यान रखते हुए आप इन्हें connect करें




COMPUTER HARDWARE

यहा पर हम jumper setting को जानेगे जो की pata cables में होती है जो हमारे पास IDE hard disk available रहती है उनमे jumper setting के लिय बीच में कुछ setting available रहती है इनमे आप jumper लगाकर hard disk की setting को change कर सकते है hard disk दो तरह से use की जा सकती है master और slave के रूप में | यदि jumper को पहली दो pins के साथ जोड़ते है तो इस hard disk को master की तरह use कर सकते है यानि की computer start इस hard disk से होगा और एक से अधिक hard disk है तो दूसरी hard disk को आप slave बना सकते हो इसके हम jumper को दुसरे नंबर की pins से जोड़ना होगा आप चाहे तो data transfer भी कर सकते है आपके hard disk में setting अलग भी हो सकती है इसके लिय instruction को ध्यान से पढ़ कर use करे

HARD DISK DRIVE (H.D.D)

S.NO	TYPE OF HD
1	PATA



   	Master or single drive
   	Drive is slave

IF YOU HAVE ONLY ONE PATA HD IN YOUR COMPUTER THEN SET JUMPER TO MASTER. THEN SYSTEM WILL BOOT FROM THIS MASTER HARD DISK.


NOTE: JUMPER SETTING CAN VARY. PLEASE CHECK MANUAL OR JUMPER DESCRIPTION OVER HARD DISK

YOCI ACADEMY

Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

6. **KEYBOARD** :- keyboard एक input device है जिसके द्वारा हम computer को type करके command देते हैं keyboard कई प्रकार के available है यहा तीन प्रकार के keyboard है सबसे पहले PS2 जैसे हमने motherboard के साथ PS2 ports देखे थे उसी प्रकार keyboard के साथ connectors होते हैं इन ps2 connectors को ports में लगाते हैं जिससे कि हमारा keyboard motherboard के साथ जुड़ जाता है connector और port का color purple होता है इसी प्रकार दुसरी तरह के keyboard available है वह है USB keyboard इसमें USB connector होता है जिसको आप चाहे तो cabinet के front panel में और cabinet के पीछे motherboard के साथ USB port में लगा सकते हैं तीसरे प्रकार के keyboard है wireless keyboard इसमें keyboard को wires की जरूरत नहीं रहती इसमें wireless keyboard के साथ एक dongal available रहती है इस dongal को usb port में computer के साथ लगाना होता है और keyboard computer के साथ connect हो जाता है

KEYBOARD IS AN INPUT DEVICE , IT IS USED TO TYPE COMMANDS , INSTRUCTIONS OR WORK		
S.NO	KEYBOARD	
1	PS2	
2	USB	
3	UNIVERSAL SERIAL BUS WIRELESS KEYBOARD	

COMPUTER HARDWARE

7. **MOUSE** :- mouse जोकि एक input device है इसको भी हम अपने cpu के साथ connect कर सकते है यह command देने के लिय cursor या pointer का use करता है इसमें तीन तरह के mouse available है सबसे पहले PS2 जैसे हमने motherboard के साथ PS2 ports देखे थे उसी प्रकार mouse के साथ connectors होते है इन ps2 connectors को ports में लगाते है जिससे कि हमारा mouse motherboard के साथ जुड़ जाता है connector और port का color green होता है इसी प्रकार दुसरी तरह के mouse available है वह है USB mouse इसमें USB connector होता है जिसको आप चाहे तो cabinet के front panel में और cabinet के पीछे motherboard के साथ USB port में लगा सकते है तीसरे प्रकार के mouse है wireless mouse इसमें mouse को wires की जरूरत नही रहती इसमें wireless mouse के साथ एक dongal available रहती है इस dongal को usb port में computer के साथ लगाना होता है और mouse computer के साथ connect हो जाता है

MOUSE IS AN INPUT DEVICE , IT WORKS WITH ITS CURSOR OR POINTER TO INDICATE COMMANDS.		
S.NO	MOUSE	
1	PS2	
2	USB	
	UNIVERSAL SERIAL BUS	
3	WIRELESS MOUSE	

COMPUTER HARDWARE

8. DVD WRITER :- dvd writer का use dvd को play करने और dvd को burn करने अर्थात dvd बनाने में किया जाता है यहा हम dvd writer के evaluation को दिया गया है यहा पर dvd writer है जो cd को read, write, dvd को read, write करता है

DVD R/W IS USED TO PLAY OR CREATE CDs/DVD's.

S.NO	NAME	WORK				PICTURE
1	CD ROM	CD READ	CD WRITE	DVD READ	DVD WRITE	
		✓	X	X	X	
2	CD WRITER	CD READ	CD WRITE	DVD READ	DVD WRITE	
		✓	✓	X	X	
3	DVD ROM	CD READ	CD WRITE	DVD READ	DVD WRITE	
		✓	✓	✓	X	
4	DVD WRITER	CD READ	CD WRITE	DVD READ	DVD WRITE	
		✓	✓	✓	✓	

YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

यहा पर writer के तीन प्रकार है IDE DVD WRITER, SATA DVD WRITER, USB DVD WRITER | इसमें pata dvd writer के साथ दो cable होती है pata data cable और pata power cable होती है और sata dvd writer के साथ sata data cable और sata power cable होती है और usb dvd writer के लिये usb cable available रहती है



YOGI ACADEMY
Struggle and Achieve your Goal

COMPUTER HARDWARE

9. OUTPUT DEVICE :- यहा हमारे पास output device है

MONITER जो v.d.u. के नाम से जाने जाते है vdu का अर्थ है visual display unit

LCD जिनका पूरा नाम है liquid crystal display

LED जिनका पूरा नाम है light emitting diode

और यहा पर इनके size और picture available है

इस प्रकार हमने अभी तक जितने भी component की जानकारी ली यह सभी computer assembling महत्वपूर्ण स्थान सखते है और इनका चुनाव हम size और requirement के according कर सकते है

OUTPUT DEVICES			
S N O	NAME	SIZE	PIC
1	MONITORS Also known as V.D.U. VISUAL DISPLAY UNIT	14 Inch 15 Inch 17 inch 19 inch	
2	LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY	15.6 inch 19 inch 21 inch 22 inch	
3	LED LIGHT EMITTING DIODE	15.6 inch 19 inch 21 inch 22 inch	